

Informacije o proizvodu

Delegovana uredba Komisije (EU) 2019/2013 u pogledu označavanja energetske efikasnosti električnih ekrana

	Parametar	Parametar ili vrednost i preciznost	Jedinica		
1.	Ime ili zaštitni znak dobavljača.	Hisense			
	Adresa dobavljača.	Hisense-Public contact, Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija			
2.	Identifikaciona oznaka modela	50GM50D			
3.	Klasa energetske efikasnosti za standardni dinamički raspon (SDR)	G			
4.	Snaga u uključenom stanju za SDR	140	W		
5.	Klasa energetske efikasnosti za veliki dinamički raspon (HDR)	G			
6.	Snaga u uključenom stanju za HDR, ako postoji	140	W		
7.	Snaga u stanju isključenosti, ako je primenjivo	0,0	W		
8.	Snaga u stanju pripravnosti, ako je primenjivo	0,3	W		
9.	Snaga u umreženom stanju pripravnosti, ako je primenjivo	0,8	W		
10.	Kategorija električnog ekrana	Digital Signage			
11.	Odnos stranica	16	:	9	
12.	Rezolucija ekrana	3 840	x	2 160	pixels
13.	Dijagonala ekrana	126,0		cm	
14.	Dijagonala ekrana	50		inča	
15.	Vidljivo područje ekrana	67,5		dm ²	
16.	Korišćena tehnologija panela	LED LCD			
17.	Automatska regulacija svetline (ABC) je dostupna	Da			
18.	Senzor za prepoznavanje glasa je dostupan	Ne			
19.	Senzor prisutnosti u prostoriji je dostupan	Ne			
20.	Učestalost osvežavanja slike (zadano)	60		Hz	
21.	Minimalna garantovana dostupnost ažuriranja softvera i ugrađenog softvera uređaja (od datuma završetka stavljanja na tržište)	9		(u godinama)	
22.	Minimalna garantovana dostupnost rezervnih delova (od datuma završetka stavljanja na tržište)	8		(u godinama)	
23.	Minimalna garantovana podrška za proizvod	9		(u godinama)	
	Minimalno trajanje opšte garancije koje nudi dobavljač	8		(u godinama)	
24.	Vrsta napajanja	Unutrašnje			
25.	Spoljašnje napajanje (nenormirano, priloženo uz proizvod)				

	<i>i</i>	-		
	<i>ii</i>	Ulazni napon	-	V
	<i>iii</i>	Izlazni napon	-	V
26.	Spoljašnje normirano napajanje (ako nije priloženo uz proizvod, drugo, prikladno napajanje)			
	<i>i</i>	-		
	<i>ii</i>	Potreban izlazni napon	-	V
	<i>iii</i>	Potrebna snaga struje (minimum)	-	A
	<i>iv</i>	Potrebna frekvencija struje	-	Hz