

Informacije o proizvodu

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2013 u pogledu označavanja energetske efikasnosti elektronskih ekrana

	Parametar	Parametar ili vrednost i preciznost	Jedinica
1.	Ime ili zaštitni znak dobavljača.	GRUNDIG	
	Adresa dobavljača.	Arctic Eprel Support, 13 DECEMBRIE 210, 135200 Gaesti Dambovita, RO	
2.	Identifikaciona oznaka modela	55 GHU 7800 B BM2T00	
3.	Razred energetske efikasnosti za standardni dinamički raspon (SDR)	F	
4.	Snaga u uključenom stanju za SDR	77,0	W
5.	Razred energetske efikasnosti za veliki dinamički raspon (HDR)	G	
6.	Snaga u uključenom stanju za HDR, ako postoji	80,0	W
7.	Snaga u stanju isključenosti, ako je primenjivo	nije primenjivo	W
8.	Snaga u stanju pripravnosti, ako je primenjivo	0,5	W
9.	Snaga u umreženom stanju pripravnosti, ako je primenjivo	2,0	W
10.	Kategorija elektronskog ekrana	Televizor	
11.	Odnos stranica	16 : 9	
12.	Rezolucija ekrana	3 840 x 2 160	pixels
13.	Dijagonala ekrana	139,0	cm
14.	Dijagonala ekrana	55	inča
15.	Vidljivo područje ekrana	82,3	dm ²
16.	Korišćena tehnologija panela	LED LCD	
17.	Automatska regulacija svetlosti (ABC) je dostupna	Ne	
18.	Senzor za prepoznavanje glasa je dostupan	Ne	
19.	Senzor prisutnosti u prostoriji je dostupan	Ne	
20.	Frekvencija osvežavanja slike	50	Hz
21.	Minimalna garantovana dostupnost ažuriranja softvera i ugrađenog softvera uređaja (od datuma završetka stavljanja na tržište)	8	(u godinama)
22.	Minimalna garantovana dostupnost rezervnih delova (od datuma završetka stavljanja na tržište)	7	(u godinama)

23.	Minimalna garantovana podrška za proizvod	7	(u godinama)
	Minimalno trajanje opšte garancije koje nudi dobavljač	2	(u godinama)
24.	Vrsta napajanja	Unutrašnje	
25.	Spoljašnje napajanje (nenormirano, priloženo uz proizvod)		

Stranica 1 / 2

	<i>i</i>	-	
	<i>ii</i>	Ulazni napon	- V
	<i>iii</i>	Izlazni napon	- V
26.	Spoljašnje normirano napajanje (ako nije priloženo uz proizvod, drugo, prikladno napajanje)		
	<i>i</i>	-	
	<i>ii</i>	Potreban izlazni napon	- V
	<i>iii</i>	Potrebna snaga struje (minimum)	- A
	<i>iv</i>	Potrebna frekvencija struje	- Hz

Stranica 2 / 2